

Техническая информация:

вопросы и ответы

1. В: Я использую материнские платы K7VT4A+ и K7VM3. Во время тестирования POST система выводит сообщение "MAC address are invalid in both CMOS and DMI. Press F1 to resume" (Недопустимые MAC-адреса в CMOS и DMI. Нажмите F1 для продолжения). Что мне делать?

О: Попробуйте подключить дисковод CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM или DVD-RW к первичному каналу IDE (IDE1, синий разъем), а жесткий диск – ко вторичному каналу IDE.

Если проблема сохранится, загрузите с сайта утилиту для изменения MAC-адреса: <http://www.asrock.com/support/download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.asp>

2. В: Я использую процессор Duron с шиной FSB 200 МГц. Почему память DDR 400 SDRAM на материнской плате K7VT6 может работать только на скорости DDR 266?

О: Согласно спецификации набора микросхем VIA KT600, при установке процессора с шиной FSB 200 МГц поддерживается только память DDR 266 SDRAM. Память DDR 400 SDRAM поддерживается для процессоров с шиной FSB 266, 333 или 400 МГц. Вы можете воспользоваться следующей таблицей.

FSB \ Память	DDR 266	DDR 333	DDR 400
200 МГц	Да	Нет	Нет
266 МГц	Да	Да	Да
333 МГц	Да	Да	Да
400 МГц	Да	Да	Да

3. В: Я использую процессор Prescott и материнскую плату P4i45GV/P4i65GV. Я попытался установить NT4.0, однако завершить процедуру установки не удалось. Что мне делать?

О: При использовании процессоров Prescott нельзя установить некоторые операционные системы (например, NT4.0). Чтобы загрузить унаследованные системы, которые не поддерживают процессоры с расширенными функциями идентификации CPUID, необходимо установить последнюю версию BIOS и включить параметр "Max CPUID Value Limit" (Advanced => CPU Configuration).

Мы не предоставляем драйверы для NT4.0. Если вам нужны такие драйверы, обратитесь к следующим сайтам.

Драйвер VGA для P4I45GV/P4I65GV:

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&ProductID=1049&DownloadID=7009

Драйвер аудиоконтроллера для P4I45GV/P4I65GV:

http://www.cmedia.com.tw/download/OS_e-cmi9739_index.htm

Драйвер локальной сети для P4I45GV/P4I65GV:

<http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?series=16&Software=True>